



BILAG 3

18. juni 2018
Detail & Distribution
18/05688
MBK

PRINCIPPER FOR SAMMENLÆGNING AF INDTÆGTSRAMMER

Ved sammenlægningen af indtægtsrammer skal der beregnes en ny, samlet reguleringspris, som dækker de fusionerede indtægtsrammer. Boks 1 nedenfor opridser de principper, som Sekretariatet for Energitilsynet i henhold til sekretariatets praksis lægger til grund for sammenlægningen af indtægtsrammer.

BOKS 1 | PRINCIPPER FOR SAMMENLÆGNING AF INDTÆGTSRAMMER

Ved sammenlægning af indtægtsrammer benytter Sekretariatet for Energitilsynet en metode, som indebærer, at der beregnes en såkaldt korrigeret reguleringspris gældende for den fusionerede indtægtsramme (svarende til den nye bevilling) i det sidste år, hvor indtægtsrammerne fortsat er adskilte (år 0). Denne vil være udgangspunktet for den fremtidige regulering af den sammenlagte netvirksomhed.

SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Tlf. 4171 5400
post@energitilsynet.dk
www.energitilsynet.dk

Beregningsmetoden for den korrigerede reguleringspris sker ved, at summen af indtægtsrammer for de hidtidige bevillinger i år 0 deles med den tilhørende leverede mængde el for samme år. Beregningsmetoden for den tilhørende leverede mængde el er illustreret i boks 2.

Her et eksempel på beregningen af den korrigerede reguleringspris (ved sammenlægning af to indtægtsrammer, 1 og 2):

$$\text{Korr. reg. pris}_{1+2, \text{År } 0} = \frac{\sum_{1,2} IR_{i, \text{År } 0}}{\sum_{1,2} \text{Leveret mængde el}_{i, \text{År } 0}}$$

Den leverede mængde opgøres eksklusiv nettab.

Den korrigerede reguleringspris pristalsfremskrives til året efter, hvor sammenlægningen af bevillinger træder i kraft (år 1). Indtægtsrammen for den nye bevilling for år 1 beregnes nu som den leverede mængde kWh for den fusionerede enhed i år 1 ganget med den korrigerede reguleringspris pristalsfremskrevet til år 1 (korr. reg. pris_{1+2, År 1}).

Den fusionerede indtægtsramme for den nye bevilling i år 1 beregnes dermed således:

$$IR_{1+2, \text{År } 1} = \text{Korr. reg. pris}_{1+2, \text{År } 1} * \text{Leveret mængde el}_{1+2, \text{År } 1}$$

Den endelige fusionerede indtægtsramme vil blive ledsaget af en opgørelse af den tilhørende akkumulerede difference samt eventuelle indtægtsrammejusteringer, som først er gældende efter fusionsåret. Eksempler på sidstnævnte er benchmarkingkrav, indtægtsrammenedsættelser som følge af merforrentning og indtægtsrammeforhøjelser som følge af nødvendige nyinvesteringer.

Det bemærkes, at opkrævningsmuligheden i forbindelse med energispareaktivitet ligger udover ovennævnte indtægtsramme.

Hvis der er interne leverede mængder el mellem de net, som de fusionerende indtægtsrammer dækker, skal disse elimineres. Boks 2 nedenfor opridser de principper, som Sekretariatet for Energitilsynet lægger til grund ved opgørelse af den samlede leverede mængde el for den ny fusionerede indtægtsramme.

BOKS 2 | PRINCIPPER FOR OPGØRELSE AF LEVERET MÆNGDE FOR DEN FUSIONEREDE INDTÆGTSRAMME

Hvis de net, som de fusionerende indtægtsrammer dækker over, er horisontalt forbundet, er det udgangspunktet for opgørelsen af den samlede leverede mængde el tilhørende den fusionerede indtægtsramme, at den leverede mængde el i de hidtidige områder summeres, uden at der sker noget fradrag herfra. Det skyldes, at de hidtidige indtægtsrammer som regel dækker hver sit geografiske område og dermed også hver sit kundeunderlag. Undtagelsen hertil er, hvis der i særlige tilfælde er interne leverede mængder på tværs af de to horisontalt forbundne net.

Hvis de net, som indtægtsrammerne dækker over, er vertikalt forbundet, vil der som oftest være dele af nettet, som overlapper det samme kundeunderlag, og dele som ikke gør. For så vidt angår den del, hvor kundeunderlaget overlapper fuldstændig, og hvor den leverede mængde el derfor er ens for de to områder, medtages alene den leverede mængde én gang. For så vidt angår den resterende del af nettet, hvor bevillingerne ikke har samme kundeunderlag, medtages den fulde leverede mængde tilhørende de indtægtsrammer, der sammenlægges. Det samme gør sig gældende for kunder, som er tilkøbt nettet på højere spændingsniveauer (eksempelvis 50 kV), i fald sammenlægningen også dækker underliggende net, hvor disse ikke indgår i den leverede mængde.

Den beskrevne metode er således:

$$\begin{aligned} \text{Leveret mængde } el_{1+2, \text{År } 0} &= \sum_{1,2} \text{leveret mængde } el_{i, \text{År } 0} \\ &\quad - \text{leveret mængde } el_{\text{fællesmængde}} \end{aligned}$$

Det bemærkes, at opgørelsesmetoden for år 0 skal sikre, at den korrigerede mængde svarer til den mængde, som virksomheden ville have leveret til slutbrugere, såfremt den havde været fusioneret i år 0.
