



Energinet
 Tonne Kjærvej 65
 DK-7000 Fredericia

+45 70 10 22 44
 info@energinet.dk
 CVR-nr. 28 98 06 71

Dato:
 19. april 2018

Forfatter:
 HEP/HEP

FORSKRIFT C1: VILKÅR FOR BALANCEANSVAR

		2018	2018	2018	DATE
		HEP	LKB	PMR	NAME
REV.	DESCRIPTION	PREPARED	REVIEWED	APPROVED	
		13/91893-82			
		Dok.nr.			

Revisionsoversigt

KAPITELNR.	TEKST	REVISION	DATO
4.1	Indførelse af ny gebyrstruktur, jf. forslag til harmoniseret balanceafregning i Norden	MRP	Juli 2008
4.2	Indførelse af kreditforsikringer	HEP	Dec. 2010
6	Præcisering af vilkår for net- og transmissionsvirksomheders balanceansvar for nettab	LEG	Juli 2008
Alle	Redaktionelle rettelser	LEG	Juli 2008
Alle	Redaktionelle rettelser, herunder ny skabelon		Dec. 2010
Definitio- ner 3.1, 3.3, 4, 8, 9	Præcisering af balanceansvar, Rettelser pga. DataHub, 2012	HSF/HEP	Jan. 2012
9	Ændring af frist for anmeldelse af leverandørforhold på anlæg med status nyoprettet.	HLJ	Sep. 2013
Alle	Implementering af engrosmodellen og omskrivning af teksten, således at regler beskrives i forskriften og vejledning til reglerne findes i bilag 2.	HLJ	Aug. 2015
3	Indførelse af leverandør af balancerings tjenester	HEP	Apr. 2018

Bilagsoversigt

NR.	TEKST	VERSION	DATO
1	Aftalen justeret i overensstemmelse med revideret forskrift C1	MRP	Juli 2008
1	Aftalen justeret i overensstemmelse med revideret forskrift C1	HEP	Dec. 2010
1	Aftalen justeret i overensstemmelse med revideret forskrift C1	HLJ	Aug. 2015
2	Redaktionelle rettelser	GMA	Dec. 2010
3	Redaktionelle rettelser	LEG	Juli 2008
2	Bilag 2 udgået og overgår til elektronisk		Jan. 2012
3	Bilag 3 og 4 udgået		
4			
2	Vejledning til reglerne i forskriften	HLJ	Aug. 2015

INDHOLD

Læsevejledning	5
1. Terminologi og definitioner	6
1.1 Aftagepligtig produktion	6
1.2 Aktør	6
1.3 Aktørplan	6
1.4 Arbejdsdage	6
1.5 Balanceansvar	6
1.6 Balanceansvarlig aktør (BRP)	6
1.7 Balancekraft	6
1.8 DataHub	6
1.9 Elforsyningsnet	6
1.10 Elleverandør	6
1.11 Forbrugsbalanceansvarlig aktør	7
1.12 GSRN-nr.	7
1.13 Handelsbalanceansvarlig aktør	7
1.14 Kreditramme	7
1.15 Kreditforsikring	7
1.16 Kunde	7
1.17 Leverandør af balanceringstjenester (BSP)	7
1.18 Måleansvarlig	7
1.19 Målepunkt	7
1.20 Netområde	7
1.21 Netvirksomhed	7
1.22 Produktionsbalanceansvarlig aktør	8
2. Formål, anvendelsesområde og forvaltningsmæssige bestemmelser	9
2.1 Forskriftens formål, anvendelsesområde og hjemmel	9
2.2 Hjemmel	9
2.3 Klage	9
2.4 Ikrafttræden	9
3. Generelt om balanceansvar og balanceringstjenester	11
3.1 Balanceansvarlige aktører	11
3.2 Leverandører af balanceringstjenester	12
4. Godkendelse af balanceansvarlig aktør	13
4.1 Abonnement og tarif	13
4.2 Sikkerhedsstillelse	13
4.2.1 Kreditforsikring	13
4.2.2 Bestemmelse af kreditramme	14
4.2.3 Frigivelse af sikkerhedsstillelse	15
5. Skift af balanceansvarlig aktør	16
5.1 Den balanceansvarlige aktørs overdragelse af balanceansvarsaftalen	16

5.2	Skift af balanceansvarlig aktør	16
5.2.1	Forbrugsmålepunkter	16
5.2.2	Produktionsmålepunkter	16
5.3	Ophør af Balanceansvarsaftalen pga. opsigelse	16
5.4	Ophør af Balanceansvarsaftalen pga. væsentlig misligholdelse	16
5.5	Målepunkter uden en balanceansvarlig aktør	17
5.5.1	Forbrugsmålepunkter	17
5.5.2	Produktionsmålepunkter	17
6.	Leverandørforhold mv. på produktionsmålepunkter	18
6.1	Skift af leverandør mv. for produktionsmålepunkter	18
6.2	Oprettelse af nye produktionsmålepunkter	18
6.3	Skift af ejer af et produktionsmålepunkt	18
6.4	Produktionsmålepunkter uden elleverandør	18
7.	Oversigt over sanktionering af forpligtelser for aktører som følger af Elforsyningsloven § 31, stk. 2	20
	Bilag 1 - Aftale om balanceansvar	22
	Bilag 2 – Vejledning til reglerne i kapitel 3-6	27

Læsevejledning

Denne forskrift indeholder generelle og specifikke krav vedrørende vilkår for balanceansvar.

Forskriften er bygget op således, at **kapitel 1** indeholder terminologi og definitioner, som anvendes i de efterfølgende kapitler.

Kapitel 2 indeholder de forvaltningsmæssige bestemmelser i forskriften.

Kapitlerne 3 til 6 indeholder regler for balanceansvar og håndtering heraf i detailmarkedet for el, herunder godkendelse af balanceansvarlig aktør, skift af balanceansvarlig aktør samt ændring af leverandørforhold på produktionsmålepunkter.

Der er udarbejdet vejledning til reglerne i kapitel 3-6. Vejledning til de enkelte kapitler findes i Bilag 2.

Kapitel 7 indeholder oversigt over sanktionering af forpligtelser.

Bilag 1: Aftale om balanceansvar.

Bilag 2: Vejledning til reglerne i Kapitel 3-6.

Forskriften er udgivet af Energinet og kan fås ved henvendelse til:

Energinet
Tonne Kjærvej 65
7000 Fredericia
Tlf. 70 10 22 44

Forskriften kan hentes på www.energinet.dk i hovedmenu "EL" under "**Rammer og regler**", "Markedsforskrifter".

1. Terminologi og definitioner

1.1 Aftagepligtig produktion

Elektricitet produceret på decentrale kraftvarmeværker mindre end 5 MW samt vedvarende energi (vindmøller samt forskellige former for biomasse, biogas og solceller), som Energinet har pligt til at aftage til lovbestemte priser.

1.2 Aktør

Fællesbetegnelse for parter, undtagen kunder og tredjeparter, der agerer i elmarkedet. Dvs. netvirksomhed, elleverandør, balanceansvarlig, transmissionsvirksomhed og systemansvarlig.

1.3 Aktørplan

Den balanceansvarlige aktørs samling af handelsplaner for køb/salg af elektricitet i MWh pr. time indsendt dagen før driftsdøgnet.

1.4 Arbejdsdage

Arbejdsdage som defineret i Forskrift D1: Afregningsmåling – Bilag 3: Definition af arbejdsdage.

1.5 Balanceansvar

Den enkelte aktørs ansvar for afvigelse mellem aktørplan og det faktiske forbrug/produktion på en række målepunkter.

1.6 Balanceansvarlig aktør (BRP)

En aktør der er godkendt af og har indgået aftale med Energinet om varetagelse af balanceansvar. Aftale om balanceansvar findes i Bilag 1.

1.7 Balancekraft

Balancekraft er forskellen mellem aktørplan og faktisk driftstilstand. Udvekslingen af balancekraft mellem aktører administreres af Energinet ved balanceafregning.

1.8 DataHub

En it-plattform der ejes og drives af Energinet. DataHub håndterer måledata, stamdata, nødvendige transaktioner samt kommunikationen med alle elmarkedets aktører i Danmark.

1.9 Elforsyningsnet

Samlet begreb for kollektive og direkte elforsyningsnet som defineret i Elforsyningsloven.

1.10 Elleverandør

En virksomhed, der

1) er optaget af Energinet som elleverandør i DataHub

2) og

- sælger el til kunder og sikrer varetagelsen af balanceansvaret for målepunktet, eller
- køber el af producenter og sikrer varetagelsen af balanceansvaret for målepunktet.

1.11 Forbrugsbalanceansvarlig aktør

En balanceansvarlig aktør der har balanceansvaret for forbrug, herunder nettab. Har endvidere balanceansvaret for aftaler om fysisk elhandel relateret til forbruget på de målepunkter, aktøren er forbrugsbalanceansvarlig for.

1.12 GSRN-nr.

Et 18-cifret entydigt identifikationsnummer af et målepunkt. Betegnes også som målepunkts ID.

1.13 Handelsbalanceansvarlig aktør

En balanceansvarlig aktør der udelukkende varetager balanceansvar i relation til fysisk elhandel (en trader).

1.14 Kreditramme

Aktørens forventede maksimale udestående i balanceafregningen overfor Energinet ved normal afregningsfrekvens.

1.15 Kreditforsikring

Forsikring som virksomheder kan tegne i et forsikringselskab, og derigennem sikre sine tilgodehavender hos kunderne.

1.16 Kunde

Den (eller de), der disponerer over et målepunkt, og som dermed har ret til at indgå aftaler med retsvirkning for dette målepunkt, dvs. har ret til at foretage leverandørskift, melde fraflytning på målepunktet mv. En kunde kan enten være en juridisk eller fysisk person.

1.17 Leverandør af balanceringstjenester (BSP)

En elproducent/elforbruger/aktør, der er godkendt til at levere balanceringstjenester i overensstemmelse med de gældende prækvalifikationskrav for den specifikke tjeneste.

1.18 Måleansvarlig

Den måleansvarlige for et målepunkt er den netvirksomhed, i hvis område målepunktet er placeret.

1.19 Målepunkt

Et fysisk eller defineret (virtuelt) punkt i elforsyningsnettet, hvor elektrisk energi måles, beregnes som en funktion af flere målinger eller estimeres. Klassificeres som forbrugs-, produktions- eller udvekslingsmålepunkt. Et målepunkt er den mindste enhed i elmarkedet i forbindelse med opgørelse af elektrisk energi for kunder og aktører. Et målepunkt er identificeret med et GSRN-nr.

1.20 Netområde

Et nærmere afgrænset område hvortil der i medfør af Elforsyningsloven er givet bevilling til at drive netvirksomhed, og som er separat afgrænset mod de tilstødende elforsyningsnet med 15/60-målere, som indgår i DataHub's opgørelser i elmarkedet.

1.21 Netvirksomhed

Virksomhed med bevilling, der driver distributionsnet.

1.22 Produktionsbalanceansvarlig aktør

En balanceansvarlig aktør der har balanceansvaret for produktion. Har endvidere balanceansvaret for aftaler om fysisk elhandel relateret til produktionen på de målepunkter, aktøren er produktionsbalanceansvarlig for.

2. Formål, anvendelsesområde og forvaltningsmæssige bestemmelser

2.1 Forskriftens formål, anvendelsesområde og hjemmel

Forskriften er jf. § 7, stk. 1 Systemansvarsbekendtgørelsen¹ udarbejdet efter drøftelser med netvirksomheder og elleverandører og har været i ekstern høring inden anmeldelse til Energitilsynet.

Forskriften indeholder regler og vilkår for balanceansvar samt regler og vilkår for en leverandør af balancerings tjenester.

Forskriften henvender sig primært til dem, der allerede har, eller dem der ønsker at indgå aftale med Energinet som balanceansvarlig aktør eller ønsker at optræde som leverandør af balancerings tjenester. Herudover henvender forskriften sig til alle, der som udgangspunkt kan være balanceansvarlige aktører eller leverandører af balancerings tjenester, fx elleverandører, netvirksomheder og elproduktions selskaber.

Endelig præciserer forskriften desuden hvilke oplysninger, der er nødvendige til varetagelse af Energinets opgaver i relation til balanceansvar, og som aktørerne derfor har pligt til at meddele Energinet efter anmodning, jf. Elforsyningsloven § 84, stk. 5².

Forskriften har gyldighed indenfor rammerne af Elforsyningsloven.

2.2 Hjemmel

Forskriften er udstedt med hjemmel i § 28, stk. 2, nr. 13), og § 31, stk. 2 i Elforsyningsloven samt § 7, stk. 1, nr. 4) i Systemansvarsbekendtgørelsen.

2.3 Klage

Klager over forskriften kan jf. § 7, stk. 3 i Systemansvarsbekendtgørelsen indbringes for Energitilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Klager over Energinets forvaltning af bestemmelserne i forskriften kan ligeledes indbringes for Energitilsynet, jf. Elforsyningsloven § 31, stk. 4.

Afgørelser truffet af Energinet, der medfører afregistrering af en aktør som bruger af DataHub, kan desuden af aktøren, som afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene, jf. Elforsyningsloven § 31, stk. 5.

Spørgsmål vedrørende administrationen af bestemmelserne i forskriften kan rettes til Energinet.

2.4 Ikrafttræden

Nærværende forskrift træder i kraft den dd.mmm 2018 og afløser "Forskrift C1: Vilkår for balanceansvar, 1. april 2016". I tillæg til nærværende forskrift foreligger Bilag 1 "Aftale om balanceansvar".

¹ Bek. nr. 891 af 17. august 2011 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet mv.

² Lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november 2013 med senere ændringer.

Ønsker om yderligere oplysninger og spørgsmål kan rettes til Energinets kontaktperson for denne forskrift som anført på Energinets hjemmeside www.energinet.dk. Forskriften anmeldes til Energitilsynet efter reglerne i Elforsyningslovens §§ 73 a, stk. 3 og 76, stk. 3, Metodebekendtgørelsens³ § 1 samt Systemansvarsbekendtgørelsens § 7, stk. 2.

³ Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinets metoder for fastsættelse af tariffer mv., bek. nr. 1085 af 20. september 2010.

3. Generelt om balanceansvar og balancerings tjenester

Til alle produktions- og forbrugsmålepunkter, samt til al handel med fysisk el skal der være tilknyttet en balanceansvarlig aktør.

En balanceansvarlig aktør skal have en uopsagt "Aftale om balanceansvar" med Energinet.

Som udgangspunkt er forbrugere, producenter og elleverandører selv balanceansvarlige for deres eget forbrug, produktion og elhandel. Det gælder også netvirksomheder, der som udgangspunkt er balanceansvarlig for nettabet i eget net.

Alle, der agerer i elmarkedet, men ikke har indgået "Aftale om balanceansvar" med Energinet og dermed ikke selv varetager balanceansvaret, har pligt til at overdrage deres balanceansvar til en godkendt balanceansvarlig aktør i henhold til aftale med denne.

3.1 Balanceansvarlige aktører

Den balanceansvarlige aktør er over for Energinet ansvarlig for:

- afvigelser mellem indmeldte handelsplaner og faktisk forbrug/produktion for de målepunkter, som denne er balanceansvarlig for
- omkostninger til køb af balancekraft, som Energinet som systemansvarlig virksomhed skal foretage til opretholdelse af balancen.

For hvert målepunkt er der én elleverandør og én balanceansvarlig aktør. En elleverandør kan for alle forbrugsmålepunkter i et netområde kun have én balanceansvarlig.

Der er tre typer af balanceansvarlige aktører:

- forbrugsbalanceansvarlige aktører
- produktionsbalanceansvarlige aktører
- handelsbalanceansvarlige aktører.

Den balanceansvarlige aktørs identitet er i DataHub kun synlig for elleverandøren. På samme vis er det udelukkende elleverandøren, som kan se de fulde stamdata for de kunder, elleverandøren håndterer. Den balanceansvarlige aktør har ikke adgang via DataHub til data for de målepunkter, den balanceansvarlige har balanceansvaret for, men kan ved konkret behov anmode Energinet om udtræk heraf til udlevering.

Den balanceansvarlige aktør får ikke besked via DataHub, når balanceansvaret for et målepunkt overføres til eller fra den pågældende balanceansvarlige aktør som led i leverandørskift, flytninger mv. Den balanceansvarlige får dog besked fra DataHub om generelle skift af balanceansvar, dvs. når en elleverandør skifter balanceansvarlig for et antal målepunkter som led i et samlet skift af balanceansvarlig aktør.

En balanceansvarlig aktør kan alene frigøre sig for ansvaret som balanceansvarlig aktør i overensstemmelse med de vilkår, der fremgår af denne Forskrift C1 samt "Aftale om Balanceansvar".

3.2 Leverandører af balancerings tjenester

Energinet har behov for balancerings tjenester/systemydelser for at kunne sikre driftssikkerheden og en effektiv balancering af elsystemet.

En leverandør af balancerings tjenester kan være en elproducent, en elforbruger eller en aktør/aggregator, der disponerer over specifikt målt forbrug/produktion med det formål at levere balancerings tjenester. Leverandører, der ønsker at levere balancerings tjenester, skal rette henvendelse til Energinet med henblik på at blive kvalificerede til at afgive bud på balancerings tjenester/systemydelser. Leverandøren skal før levering ved dokumentation og test eftervise, at han er i stand til at overholde de tekniske krav, jf. Udbudsbetingelser for systemydelser⁴.

Det er en forudsætning for leverandørens videre deltagelse i de forskellige markeder for systemydelser, at han har indgået aftale med en balanceansvarlig aktør om tilbudsgivning, levering og afregning af de relevante systemydelser. Det er således den balanceansvarlige aktør, der afgiver bud på vegne af leverandøren overfor Energinet, sikrer leverancen i driftsdøgnet og efterfølgende forestår afregning af leverandørerne.

Samme virksomhed kan godt optræde i rollen som både leverandør af balancerings tjenester og balanceansvarlig aktør.

De balanceansvarlige aktører, der videreformidler balancerings tjenester, skal give mulighed for aggregering af forbrugsanlæg, energilageranlæg og elproduktionsanlæg med henblik på maksimal udnyttelse af de tilgængelige balancerings tjenester. Data, som Energinet måtte have behov for til kontrol af ydelserne mv., rekvireres hos leverandøren af balancerings tjenester via den balanceansvarlige aktør.

Den komplette gengivelse af de kommercielle vilkår ved levering af balancerings tjenester, herunder reglerne for afregning af balancerings tjenester og konsekvenser i tilfælde af manglende overholdelse af vilkår og betingelser, fremgår af Udbudsbetingelser for systemydelser.

⁴ Dok.nr. 13/80940-90 "Systemydelser til levering i Danmark. Udbudsbetingelser".

4. Godkendelse af balanceansvarlig aktør

En balanceansvarlig aktør skal opfylde følgende krav for at blive godkendt som balanceansvarlig aktør af Energinet:

1. Skal have indgået "Aftale om balanceansvar"⁵.
2. Skal være momsregistreret i Danmark eller i et andet EU-land eller EØS-land.
3. Skal om nødvendigt stille behørig sikkerhed for sine forpligtelser efter reglerne i kapitel 4.2.
4. Skal have gennemført en af Energinet godkendt test af sin kommunikation med Energinet efter reglerne i Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet og Forskrift F: EDI-kommunikation.
5. Skal elektronisk oplyse nødvendige stamdata til Energinet via formularen "Stamdata for balanceansvarlige elaktører" på www.energinet.dk.

4.1 Abonnement og tarif⁶

Balanceansvarlige aktører skal betale følgende til Energinet:

1. Et månedligt abonnement.⁷
2. Tarif pr. MWh købt eller solgt balancekraft vedrørende forbrug og/eller handel.⁸

Elleverandører skal betale følgende tariffer til Energinet:

1. Tarif pr. MWh målt produktion.⁹
2. Tarif pr. MWh målt forbrug.¹⁰

Abonnement og tariffer justeres årligt pr. 1. januar, og satserne for det efterfølgende år vil blive meddelt på Energinetshjemmeside senest 3 måneder før den 1. januar i det pågældende år.

4.2 Sikkerhedsstillelse

Energinet anvender som udgangspunkt kreditforsikringer.

Såfremt forsikringselskabet giver afslag på at tegne kreditforsikring eller giver tilbud om delvis kreditforsikring af en balanceansvarlig aktør, vil Energinet om nødvendigt anmode aktøren om at stille en anfordringsgaranti, der modsvarer den manglende kreditforsikring.

4.2.1 Kreditforsikring

Forsikringselskabets bevilling af kreditforsikring til den enkelte balanceansvarlige aktør sker ud fra en objektiv vurdering af aktørens kreditværdighed efter gennemsigtige og ikkediskriminerende principper.

⁵ Aftalen er gengivet i Bilag 1.

⁶ Betalingerne blev tidligere benævnt som gebyrer. I forbindelse med indførelse af engrosmodellen skelnes der mellem abonnement, gebyr og tarif. De 3 begreber er defineret i Forskrift H3: Afregning af engrosydelsler og afgiftsforhold.

⁷ Udgør i 2015 1.500 DKK/måned.

⁸ Udgør i 2015 1,00 DKK/MWh.

⁹ Udgør i 2015 0,59 DKK/MWh.

¹⁰ Udgør i 2015 1,31 DKK/MWh.

Vurderingen af aktørens kreditværdighed foretages ud fra et pointsystem, som er baseret på en analyse af følgende kriterier:

1. Udviklingen i virksomhedens drift.
2. Udviklingen i virksomhedens likviditet.
3. Udviklingen i virksomhedens soliditet.
4. Virksomhedens koncernstruktur og kapitalforhold.
5. Virksomhedens ejerkreds.
6. Virksomhedens forretningsgrundlag.
7. Betalingserfaringer med virksomheden.
8. Udviklingen i virksomhedens hjemland.

Forsikringsselskabet tildeler de enkelte kriterier point fra 0 til 10, hvor 10 er bedst:

- 0-31 point - ingen kreditforsikring.
- 32-55 point - delvis kreditforsikring.
- 56-80 point - fuld kreditforsikring.

Der bevilges ingen kredit, hvis der på ét af de otte kriterier scores 2 eller derunder.

Pointtildelingen foretages som udgangspunkt på baggrund af offentligt tilgængeligt regnskabs- og informationsmateriale, men kan i særlige komplekse tilfælde kræve, at forsikringsselskabet retter henvendelse til Energinet med henblik på indhentning af yderligere oplysninger om den balanceansvarlige aktør.

Den fastsatte kreditforsikring kan ændres med en måneds varsel, såfremt forsikringsselskabet vurderer, at der er sket væsentlige forandringer i kreditvurderingens kriterier, som ændrer den balanceansvarlige aktørs kreditværdighed.

I tilfælde af forsikringsselskabets afslag eller nedregulering af kreditforsikring er forsikringsselskabet overfor Energinet forpligtet til at udarbejde en dokumenteret begrundelse for afslaget/nedreguleringen.

For nye balanceansvarlige aktører gælder særlige introduktionsvilkår. Såfremt aktøren har en Dun & Bradstreet (D&B) rating på mindst A (1A international), tildeler forsikringsselskabet den nye aktør en kreditforsikring på op til 7,5 mio. DKK, dog maksimalt den af D&B anbefalede maksimale kredit.

4.2.2 Bestemmelse af kreditramme

Forsikringssummen for den enkelte balanceansvarlige aktørs kreditforsikring skal dække aktørens kreditramme.

Den samlede kreditramme for en balanceansvarlig aktør fastsættes som summen af aktørens kreditrammer for aktiviteter som henholdsvis forbrugs-, produktions- og/eller handelsbalanceansvarlig i henholdsvis DK1 og DK2.

Forbrugsbalanceansvarlige aktører

Kreditrammen beregnes som 5 % af den forudgående måneds forbrug i DK1 og DK2 multipliceret med forward prisen for henholdsvis DK1 og DK2 for det indeværende år, som fastlagt af Nord Pool på sidste handelsdag i november måned året forud, dog minimum 2.000.000 DKK på landsbasis.

Produktionsbalanceansvarlige aktører

Kreditrammen fastsættes af Energinet ved at beregne en mængde i DK1 og en mængde i DK2, hvorefter mængderne multipliceres med forward prisen for henholdsvis DK1 og DK2 for det indeværende år, som fastlagt af Nord Pool på sidste handelsdag i november måned året forud, dog minimum 2.000.000 DKK på landsbasis:

- Centrale værker: $0,01 * \text{månedsproduktion (MWh)}$.
- Decentrale værker: $0,05 * \text{månedsproduktion (MWh)}$.
- Vindmøller: $0,2 * \text{månedsproduktion (MWh)}$.

Handelsbalanceansvarlige aktører

Kreditrammen er af Energinet fastsat til 2.000.000 DKK dækkende aktiviteter i både DK1 og DK2.

Energinet kan ændre kreditrammerne for produktion og forbrug, såfremt de i en længere periode ikke er tilstrækkelige til at dække aktørens udestående hos Energinet ved normal afregningsfrekvens. I denne situation anvendes i første omgang hurtigere, evt. daglig, afregning.

4.2.3 Frigivelse af sikkerhedsstillelse

Ved opsigelse af "Aftale om balanceansvar" frigives eventuel sikkerhedsstillelse. Frigivelse sker senest tre måneder efter opsigelsesdatoen.

5. Skift af balanceansvarlig aktør

Ved ethvert skift af balanceansvarlig aktør, uanset årsagen hertil, hæfter den tidligere balanceansvarlige aktør for ubalancer overfor Energinet og skal friholde Energinet for omkostningerne forbundet hermed indtil det tidspunkt, hvor der er indtrådt en ny balanceansvarlig aktør overfor Energinet.

Skift af forbrugs- og produktionsbalanceansvar foretages af elleverandøren ved anmeldelse via DataHub markedsportalen.

5.1 Den balanceansvarlige aktørs overdragelse af balanceansvarsaftalen

En balanceansvarlig aktør kan alene overdrage sin balanceansvarsaftale med Energinet til en anden balanceansvarlig aktør med forudgående skriftligt samtykke fra Energinet.

5.2 Skift af balanceansvarlig aktør

En elleverandør kan skifte balanceansvarlig aktør med 10 arbejdsdages varsel til en vilkårlig dag.

Ophører en elleverandørs aftale med en balanceansvarlig aktør, og er elleverandøren ikke i stand til at indgå aftale med en ny balanceansvarlig aktør, er det elleverandørens ansvar at anmelde leveranceophør på alle målepunkter, som elleverandøren er registreret på og annullere alle anmeldte fremtidige leverandørskift og alle anmeldte tilflytninger.

5.2.1 Forbrugsmålepunkter

Skift af forbrugsbalanceansvarlig aktør gennemføres på alle nuværende og fremtidige målepunkter, som elleverandøren leverer til eller har anmeldt kommende leverance til, og sker pr. netområde.

5.2.2 Produktionsmålepunkter

Skift af produktionsbalanceansvarlig aktør gennemføres for alle eller udvalgte produktionsmålepunkter pr. netområde, som elleverandøren er registreret som elleverandør for. Der kan ikke anmeldes skift af produktionsbalanceansvarlig aktør på produktionsmålepunkter, hvor elleverandøren har anmeldt leverandørskift, som stadig kan annulleres.

5.3 Ophør af Balanceansvarsaftalen pga. opsigelse

Hvis den balanceansvarlige aktør eller Energinet opsiges Balanceansvarsaftalen med det varsel, som er anført i Balanceansvarsaftalen, er den balanceansvarlige aktør forpligtet til at orientere de parter, som denne er balanceansvarlig for, om opsigelsen og dens konsekvenser.

De berørte parter kan anmelde skift af balanceansvarlig aktør efter reglerne i kapitel 5.2.

5.4 Ophør af Balanceansvarsaftalen pga. væsentlig misligholdelse

Ved væsentlig misligholdelse kan Energinet hæve "Aftale om balanceansvar" med en balanceansvarlig aktør, som anført i balanceansvarsaftalen.

Væsentlig misligholdelse foreligger, hvis den balanceansvarlige aktør groft eller gentagne gange tilsidesætter vilkårene i "Aftale om balanceansvar" eller reglerne i denne Forskrift C1 i øvrigt.

Bl.a. anses følgende som væsentlig misligholdelse:

- Tilsidesættelse af krav om sikkerhedsstillelse.
- Tilsidesættelse af krav om indrapportering og formidling af data og andre informationer af relevans for balanceansvaret.

Ved ophør af "Aftale om balanceansvar" fratages den balanceansvarlige aktør balanceansvaret, og Energinet varetager balanceansvaret indtil skift af balanceansvarlig aktør har fundet sted.

Elleverandører til målepunkter, hvorpå den balanceansvarlige aktør er registreret som balanceansvarlig, får besked fra Energinet om, at der skal registreres en ny balanceansvarlig aktør. Ved skift af balanceansvarlig aktør pga. væsentlig misligholdelse ses der bort fra tidsfristerne som anført i kapitel 5.2. Når elleverandøren har fået besked fra Energinet om, at der i denne situation skal skiftes balanceansvarlig, kan skift ske med et varsel på ned til 1 dag, dog tidligst fra det tidspunkt, hvor balanceansvarsaftalen ophører, og skift skal være gennemført senest 3 dage fra det tidspunkt, hvor elleverandøren har fået besked fra Energinet.

5.5 Målepunkter uden en balanceansvarlig aktør

Hvis der ikke er tilknyttet en balanceansvarlig aktør til et målepunkt, er kravet om, at der til hvert målepunkt skal være registreret en balanceansvarlig, ikke opfyldt. Energinet initierer derfor leverandørskift på det pågældende målepunkt.

5.5.1 Forbrugsmålepunkter

Fordeling af forbrugsmålepunkter sker som beskrevet i Elforsyningslovens § 72 e.

5.5.2 Produktionsmålepunkter

Energinet indhenter en gang årligt i perioden 1.-15. december tilkendegivelser fra elleverandører om deres ønsker om at overtage et antal produktionsmålepunkter, hvis det skulle ske, at der til sådanne ikke er tilknyttet en balanceansvarlig aktør, og dermed ikke en elleverandør.

Reglerne for indhentelse, tilbagetrækning af tilkendegivelse, fordeling mv. følger i det hele proceduren for fordeling af forbrugsmålepunkter som beskrevet i Elforsyningslovens § 72 e.

6. Leverandørforhold mv. på produktionsmålepunkter

Skift af elleverandør, flytning, tilknytning af elleverandør og balanceansvarlig ved tilslutning af nye målepunkter samt ophør af aftale mellem elleverandør og kunde kan ske på alle forbrugs- og produktionsmålepunkter. Reglerne for produktionsmålepunkter følger som udgangspunkt reglerne for forbrugsmålepunkter.¹¹

I det følgende beskrives de områder, hvor produktionsmålepunkter adskiller sig i forhold til forbrugsmålepunkter.

6.1 Skift af leverandør mv. for produktionsmålepunkter

Skift af elleverandør for produktionsanlæg gennemføres på det GSRN-nr., som er knyttet til anlægget i DataHub.

Der skelnes mellem 2 typer af skift af elleverandør:

1. Skift af elleverandør på anlæg, der er på markedsvilkår og ved skiftet forbliver på markedsvilkår.
2. Skift af leverandør, som samtidig medfører skift ud af eller ind i aftagepligten.

Skift af elleverandør for anlæg, der er og forbliver på markedsvilkår, sker efter samme regler som skift af elleverandør for forbrugsmålepunkter. Skift af elleverandør i forbindelse med skift ud af eller ind i aftagepligten starter med anlægsejerens indsendelse af standardblanket til Energinet. Energinet opdaterer herefter registreringen af aftagepligt på målepunktet i DataHub.

6.2 Oprettelse af nye produktionsmålepunkter

Ved oprettelse af et produktionsmålepunkt skal netvirksomheden indtaste data i Energinets selvbetjeningsportal. Oprettelse i selvbetjeningsportalen skal ske uden ugrundet ophold og senest den følgende arbejdsdag kl. 12.00 efter anvisningen af tilslutningspunktet.

Ved anmeldelse af målepunktet oplyses som minimum kundenavn, GSRN-nr. og målepunkts-adresse.

Herudover skal produktionsmålepunkt oprettes i DataHub efter samme regler som for forbrugsmålepunkter.

6.3 Skift af ejer af et produktionsmålepunkt

Når et anlæg skifter ejer skal nuværende og fremtidig anlægsejer fremsende ejerskifteerklæring til Energinet, hvorefter Energinet opdaterer ejeroplysningerne i selvbetjeningsportalen.

Den nye anlægsejer skal melde tilflytning til en elleverandør, som anmelder tilflytning til DataHub efter reglerne i Forskrift H1.

6.4 Produktionsmålepunkter uden elleverandør

Afbryder en netvirksomhed eller Energinet sin ydelse til en elleverandør, jf. Elforsyningslovens § 72 d, stk. 4, eller tages elleverandøren under rekonstruktion eller konkursbehandling, og har

¹¹ Processerne for forbrugsmålepunkter er beskrevet i Forskrift H1: Skifte af elleverandør, flytning mv.

rekonstruktøren eller kurator ikke inden for 1 uge derefter meddelt Energinet, virksomheden videreføres¹², initierer Energinet leverandørskift på målepunkterne, hvorpå elleverandøren var registreret som elleverandør, idet kravet om, at der til ethvert målepunkt skal være tilknyttet en elleverandør, ikke mere er opfyldt.

Energinet indhenter en gang årligt i perioden 1.-15. december tilkendegivelser fra elleverandørerne om deres ønsker om at overtage et antal produktionsmålepunkter, hvis det skulle ske, at der ikke er tilknyttet en elleverandør til sådanne.

Reglerne for indhentelse, tilbagetrækning af tilkendegivelse, fordeling mv. følger i det hele proceduren for fordeling af forbrugsmålepunkter som beskrevet i Elforsyningslovens § 72 e.

¹² Som anført i Elforsyningsloven § 72 d, stk. 5.

7. Oversigt over sanktionering af forpligtelser for aktører som følger af Elforsyningsloven § 31, stk. 2

Forskriften indeholder en række forpligtelser for de aktører, som er omfattet af nærværende forskrift, jf. kapitel 2.1.

Nedenstående er der indsat et skema, hvor det fremgår, hvilke bestemmelser der sanktioneres, samt hvilken aktør reglen gælder for.

Såfremt aktørerne groft eller gentagne gange tilsidesætter sine forpligtelser, som følger af Elforsyningslovens § 31, stk. 2, kan Energinet i henhold til Elforsyningslovens § 31, stk. 3 meddele påbud. Ved manglende opfyldelse af et påbud kan Energinet træffe afgørelse om hel eller delvis udelukkelse fra at gøre brug af Energinetsydelser, indtil vilkåret opfyldes. Energinets sanktioner, rettet mod tilsidesættelse af aktørernes forpligtelser fastsat i forskriften, bygger således på en forpligtelse pålagt Energinet ved lov for at sikre markedets funktion, herunder brugen af Energinetsydelser.

Vurderingen, af om en virksomhed groft eller gentagne gange tilsidesætter sine forpligtelser, skal i praksis håndteres ud fra en processuel tilgang:

- Konstaterer den systemansvarlige virksomhed misligholdelse af forpligtelser, sender den systemansvarlige virksomhed en meddelelse til den relevante virksomhed om den manglende overholdelse af forpligtelsen/-erne. Samtidig sættes en frist på otte arbejdsdage med besked om at rette forholdet inden udløb af fristen.
- Overholdes fristen på otte arbejdsdage ikke, sendes en ny rykker med anbefalet brev stilet til virksomhedens direktør indeholdende en ultimativ frist på otte arbejdsdage for korrektion af misligholdelsen/-erne. I denne rykker oplyses samtidig, at en manglende overholdelse af fristen vil medføre en grov tilsidesættelse af virksomhedens forpligtelser og medføre udelukkelse af virksomheden fra benyttelse af Energinetsydelser.

Afgørelser efter Elforsyningslovens § 31, stk. 3 vil således blive baseret på den nævnte rykker-procedure og en objektiv konstatering af manglende overholdelse af de fastsatte frister.

Forbrugsbalanceansvarlig forkortes FBA, produktionsbalanceansvarlig PBA, handelsbalanceansvarlig HBA, alle 3 typer balanceansvarlige under et BA, Netvirksomhed NV og Elleverandør EL.

OVERSIGT: Sanktionering af forpligtelser for aktører som følger af Elforsyningsloven § 31, stk. 2

Kapitel	Sanktionerede regler	Hvem retter reglen sig til	Sanktionsbestemmelse
3.	Den balanceansvarlige aktør er over for Energinet ansvarlig for: <ul style="list-style-type: none"> - afvigelser mellem indmeldte handelsplaner og faktisk forbrug/produktion for de målepunkter, som denne er balanceansvarlig for - omkostninger til køb af balancekraft, som Energinet som systemansvarlig virksomhed skal foretage til opretholdelse af balancen. 	BA	Elforsyningsloven § 31, stk. 3 jf. § 31, stk. 2
3.	Alle, der agerer i elmarkedet, men ikke har indgået "Aftale om balanceansvar" med Energinet og dermed ikke selv varetager balanceansvaret, har pligt til at overdrage deres balanceansvar til en godkendt balanceansvarlig aktør i henhold til aftale med denne.	EL NV BA	Elforsyningsloven § 31, stk. 3 jf. § 31, stk. 2
5.2	Ophører en elleverandørs aftale med en forbrugsbalanceansvarlig aktør, og er elleverandøren ikke i stand til at indgå aftale med en ny forbrugsbalanceansvarlig aktør, er det elleverandørens ansvar at anmelde leveranceophør på alle målepunkter, som elleverandøren leverer til og annullere alle anmeldte fremtidige leverandørskift og alle anmeldte tilflytninger.	EL	Elforsyningsloven § 31, stk. 3 jf. § 31, stk. 2
5.3	Hvis den balanceansvarlige aktør eller Energinet opsiger balanceansvarsaftalen med det varsel, som er anført i balanceansvarsaftalen, er den balanceansvarlige aktør forpligtet til at orientere de parter, som denne er balanceansvarlig for, om opsigelsen og dens konsekvenser.	BA	Elforsyningsloven § 31, stk. 3 jf. § 31, stk. 2
6.2	Ved oprettelse af et produktionsmålepunkt skal netvirksomheden indtaste data i Energinets selvbetjeningsportal. Oprettelse i selvbetjeningsportalen skal ske uden ugrundet ophold og senest den følgende arbejdsdag kl. 12.00 efter anvisningen af tilslutningspunktet. Ved anmeldelse af målepunktet oplyses som minimum kundenavn, GSRN-nr. og målepunktsadresse.	NV	Elforsyningsloven § 31, stk. 3 jf. § 31, stk. 2



Bilag 1 - Aftale om balanceansvar

AFTALE

Energinet

Tonne Kjærsvvej 65
DK-7000 Fredericia

og

Firma

Adresse

Postnr. by

(i det følgende kaldet "aktøren")

har indgået følgende:

Aftale om balanceansvar

Idet:

- Energinet som landsdækkende systemansvarlig virksomhed har ansvaret for at sikre el-markedets funktion i hele Danmark,
- det danske elmarked består af to geografisk adskilte delmarkeder, Vestdanmark (herefter DK1) og Østdanmark (herefter DK2),
- denne aftale dækker begge delmarkeder,
- ansvaret for områdets balance er delt ud på et antal balanceansvarlige aktører, som hver for sig er økonomisk forpligtet til at være i balance,
- et målepunkt er mindste enhed i et balanceansvar,
- der til hvert målepunkt (produktion/forbrug) skal være tilknyttet én balanceansvarlig aktør,
- der ikke kan indgås aftaler om fysisk ellevering til eller fra elnettet, uden at der er tilknyttet en balanceansvarlig aktør,
- Energinet har vurderet, at aktøren opfylder kravene for at kunne varetage økonomisk balanceansvar over for Energinet,

er der indgået følgende aftale om varetagelse af balanceansvar:

Energinet
Tonne Kjærsvvej 65
DK-7000 Fredericia

+45 70 10 22 44
info@energinet.dk
CVR-nr. 28 98 06 71

Dato:
19. april 2018

Forfatter:
HEP/HEP

1. Område

Aktøren er balanceansvarlig for (sæt ét eller flere kryds):

	DK1	DK2
Produktion		
Forbrug		
Handel		

2. Aktørens opgaver

Aktøren skal forud for et driftsdøgn indsende en bindende aktørplan til Energinet.

Produktionsbalanceansvarlige aktører skal endvidere fremsende aktørplaner til Energinet. Disse aktørplaner skal løbende opdateres før og under driftsdøgnet.

3. Energinets opgaver

Efter driftsdøgnet opgør og afregner Energinet ubalancen på produktion og forbrug/handel efter reglerne i Energinets Forskrift C2: Balancemarkedet og balanceafregning.

For produktionsbalanceansvarlige kan Energinet udmelde eventuelle grænser for specifikke produktionsenheders indføddninger i bestemte stationer (knudepunkter).

4. Betaling

Fakturering og kreditering af balancekraft, abonnement, tariffer og gebyrer sker for én kalendermåned af gangen.

Et forfaldent beløb skal med valør være indsat på Energinetskonto den 25. i måneden. Er denne dato ikke en bankdag, forfalder betalingen den førstkommande bankdag.

Energinet udbetaler beløb den 25. i måneden, efter den aktuelle afregningsmåned er slut. Er denne dato ikke en bankdag, sker udbetalingen den førstkommande bankdag.

Energinet forbeholder sig ret til i særlige tilfælde at overgå til hyppigere fakturering, herunder daglig afregning.

5. Sikkerhedsstillelse

Energinet anvender som udgangspunkt kreditforsikringer, hvorfor aktøren normalt ikke skal stille sikkerhed over for Energinet.

Såfremt forsikringsselskabet giver afslag eller tilbud om utilstrækkelig kreditforsikring, er aktøren forpligtet til at stille sikkerhed i henhold til de regler, der fremgår af Forskrift C1: Vilkår for balanceansvar. Sikkerhed stilles på anfordringsvilkår i form af en betryggende bankgaranti eller anden tilsvarende sikkerhed.

Energinet kan med et skriftligt varsel på 7 dage kræve sikkerhedsstillelsen ændret.

Ved opsigelse af nærværende aftale frigives sikkerhedsstillelsen. Frigivelse sker senest tre måneder efter opsigelse.

6. Overdragelse

Aktøren kan hverken helt eller delvist overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til nærværende kontrakt uden Energinetsskriftlige samtykke.

7. Øvrige aftaler og retningslinjer

Energinetstil enhver tid gældende retningslinjer og forskrifter indgår som en integreret del af nærværende aftale.

Energinet forbeholder sig ret til ensidigt at foretage tilretninger i disse retningslinjer og forskrifter. Energinet vil med rimelig frist sende væsentlige ændringer i retningslinjer og forskrifter i høring hos de balanceansvarlige aktører.

De af aktøren udleverede oplysninger er omfattet af fortrolighed, såfremt de anses for at være kommercielt fortrolige.

For de nærmere regler for aktørens kommunikation med Energinet i forbindelse med fremsendelse af aktørplaner mv. henvises til Energinetstil enhver tid gældende forskrifter.

Ved ikrafttræden af nærværende aftale vil aktørens navn blive påført listen over balanceansvarlige aktører på Energinetshjemmeside.

8. Ansvar

Energinet har intet ansvar for aktørens eventuelle økonomiske tab i tilfælde af, at Energinet dagen før driftsdøgnet ændrer den af aktøren fremsendte aktørplan, fordi denne er fejlagtig eller mangelfuld, eller anvender egne skøn, når aktøren undlader at fremsende sin aktørplan rettidigt.

Energinet er ligeledes ikke ansvarlig, hvis der har været anvendt nødprocedurer i tilfælde af sammenbrud i kommunikationen mellem Energinet og aktøren, og dette ikke skyldes fejl hos Energinet.

Energinet har intet ansvar for aktørens eventuelle økonomiske tab i tilfælde af, at de måleansvarlige fremsender ufuldstændige eller fejlagtige målinger og undlader at rette disse inden for gældende tidsfrister, eller hvis Energinet anvender eget skøn i tilfælde af, at de måleansvarlige helt eller delvist undlader at fremsende de nødvendige målinger.

9. Misligholdelse

Ved væsentlig misligholdelse, fx ved manglende betaling og ved manglende sikkerhedsstillelse, kan Energinet straks fratage aktøren balanceansvaret ved at hæve nærværende aftale.

Energinet vil i tilfælde af aktørens likvidation, moratorium, rekonstruktion, konkurs eller anden insolvensbehandling straks kunne hæve nærværende aftale.

10. Opsigelse

Aktøren kan ved skriftlig meddelelse til Energinet opsig nærværende aftale med to måneders varsel til udgangen af en måned. Aktøren skal i samme forbindelse orientere de aktører, som vedkommende er balanceansvarlig for, om opsigelsen og dens konsekvenser.

Energinet kan ved skriftlig meddelelse til aktøren opsig nærværende aftale med to måneders varsel til udgangen af en måned. Opsigelsen skal være begrundet i lovgivning eller i væsentlig ændring af strukturen for handel på det danske elmarked.

Aktøren skal på samme måde som beskrevet ovenfor orientere om opsigelsen og dens konsekvenser.

Energinet offentliggør opsigelse af nærværende aftale på www.energinet.dk og på Markedsportalen.

11. Tvister

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, og som parterne ikke ved fælles forhandling kan løse, skal først søges løst ved mediation mellem parterne. Mediationen skal ske i henhold til de til enhver tid gældende regler for mediation under Det Danske Voldgiftsinstitut (Danish Arbitration).

Kan tvisten ikke løses efter ovennævnte procedure, og har Energitilsynet eller Energistyrelsen ikke kompetence til at afgøre tvisten, afgøres tvisten efter Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Danish Arbitration). Hver part udpeger en voldgiftsmand, mens voldgiftsrettens formand udnævnes af Institutet. Hvis en part ikke inden 30 dage efter at have indgivet eller modtaget underretning om begæring om voldgift har udpeget en voldgiftsmand, udnævnes også denne af instituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler.

Udgør sagens genstand mindre end 500.000 DKK, består voldgiftsretten dog kun af ét medlem udpeget af Voldgiftsnævnet.

Voldgiftsretten skal i sine kendelser tage stilling til fordeling af sagsomkostningerne, herunder omkostninger til parternes advokater.

Voldgiftsafgørelsen er bindende og endelig for parterne.

Nærværende aftale træder i kraft den (indsæt dato).

Aftalen er udfærdiget i to originale eksemplarer til henholdsvis aktøren og Energinet.

Sted:

Sted:

Dato:

Dato:

Energinet

Signe Horn Rohsted

Områdeleder, Elmarked

Firma

Bilag 2 – Vejledning til reglerne i kapitel 3-6

I dette bilag gives uddybende kommentarer til nogle af reglerne anført i kapitel 3-6 i Forskrift C1: Vilkår for balanceansvar.

Kapitel 3. Generelt om balanceansvar

På Energinets hjemmeside www.energinet.dk findes en oversigt over de balanceansvarlige aktører i det danske elmarked.

En elleverandør kan have forskellige balanceansvarlige i forskellige netområder.

For aftagepligtig produktion er Energinet altid såvel elleverandør som produktionsbalanceansvarlig.

For nettoafregnede egenproducenter gælder i visse tilfælde særlige regler vedr. registrering af produktionsbalanceansvarlig. Disse regler er nærmere omtalt i Energinets "Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter".

Ansvar for ubalancer

Som udgangspunkt er forbrugere, producenter og elhandlere selv balanceansvarlige for deres eget forbrug, produktion og elhandel. Alle, der agerer i elmarkedet, men ikke har indgået "Aftale om balanceansvar" med Energinet og dermed ikke selv varetager balanceansvaret, har pligt til at overdrage deres balanceansvar til en godkendt balanceansvarlig aktør. Overdragelse sker ved at indgå en aftale herom. For forbrugere sker det i praksis ved, at elleverandøren har en balanceansvarsaftale med en balanceansvarlig markedsaktør.

Den balanceansvarlige aktørs ansvar for ubalancer gælder, uanset hvor disse ubalancer opstår i den sammenhængende kæde af parter og aktører fra den balanceansvarlige aktør og frem til de målepunkter, som den balanceansvarlige aktør er balanceansvarlig for.

Den balanceansvarlige aktørs ansvar over for Energinet er dermed uafhængig af den balanceansvarlige aktørs kommercielle aftaler med forskellige aktører og evt. grossister. Den balanceansvarlige aktør opfordres til i sine kommercielle aftaler at regulere indbyrdes økonomisk risiko, herunder også elleverandørens ansvar over for slutkunder.

Balanceansvar for forbrug

Til ethvert forbrug, herunder også nettab, skal der være tilknyttet en forbrugsbalanceansvarlig aktør (FBA). I praksis overdrager kunden balanceansvaret til sin elleverandør, og det er således elleverandørens ansvar at sikre, at balanceansvaret for kundens målepunkter er placeret hos en balanceansvarlig aktør. Den balanceansvarlige aktør, som indgår aftale om varetagelse af balanceansvaret for en given elleverandør, er herefter forbrugsbalanceansvarlig for målepunkter, hvortil den pågældende elleverandør leverer.

I Forskrift D1: Afregningsmåling er beskrevet, hvordan forbrug pr. målepunkt opgøres.

Beregning af nettab, definition af målepunkt samt regler vedrørende skabelonafregning mv. er beskrevet i Forskrift H2: Skabelonafregning mv.

Balanceansvar for produktion

Til enhver elproduktion skal der være tilknyttet en produktionsbalanceansvarlig aktør (PBA), ligesom der altid skal være registreret en elleverandør på det pågældende målepunkt. I praksis overdrager mindre producenter normalt balanceansvaret til den elleverandør, som producenten sælger produktionen til.

Reglerne for opgørelse af produktion er nærmere beskrevet i Forskrift D1: Afregningsmåling.

Balanceansvar for handel

Hvis en aktør ikke ønsker at være balanceansvarlig for forbrug eller produktion, men alligevel ønsker at handle med el som trader og ønsker at være balanceansvarlig aktør, kan aktøren ansøge Energinet om at blive godkendt som handelsbalanceansvarlig aktør.

Produktions- og forbrugsbalanceansvarlige aktører kan også handle fysisk med el ud over den handel, der direkte kan henføres til målepunkter, hvorpå aktøren er registreret som elleverandør (forbrug eller produktion). Aktørerne er selv balanceansvarlige for den handel (HBA).

Kapitel 4. Godkendelse af balanceansvarlig aktør

En balanceansvarlig aktør skal kun indgå én "Aftale om balanceansvar" med Energinet, uanset om aktøren er forbrugs-, produktions- og/eller handelsbalanceansvarlig, og uanset om den balanceansvarlige aktør er ansvarlig for målepunkter i både prisområde Vestdanmark (DK1) og Østdanmark (DK2).

Før indgåelse af "Aftale om balanceansvar" skal aktøren udfylde og sende formularen "Stamdata for balanceansvarlige elaktører" til Energinet. Formularen findes på hjemmesiden www.energinet.dk. På baggrund af disse oplysninger udarbejder Energinet "Aftale om balanceansvar", som fremsendes til den balanceansvarlige aktørs underskrift.

Aktøren må påregne, at der vil gå fem arbejdsdage fra ovenstående er på plads, til aktøren kan begynde at handle.

Kapitel 4.1 Abonnement og tarif

Betaling af tarif for købt eller solgt balancekraft, produktion og forbrug sker ud fra de målte eller estimerede værdier, der anvendes i balanceafregningen/refikseringen efter driftsmåned. De endelige betalinger opgøres ved de efterfølgende refikseringer, der altid opgøres for en måned af gangen, sidste gang i 3. måned efter driftsmåned.

Aktuelle værdier for abonnement og tarif kan til enhver tid findes på Energinets hjemmeside www.energinet.dk.

Kapitel 4.2 Sikkerhedsstillelse

Ved bevilling af kreditforsikring vurderes den balanceansvarlige aktørs kreditværdighed ud fra følgende kriterier:

1. Udviklingen i virksomhedens drift: Forholdet fokuserer på virksomhedens historiske og aktuelle evne til at generere positive resultater.

2. Udviklingen i virksomhedens likviditet: Forholdet fokuserer på virksomhedens finansielle beredskab, herunder om virksomheden genererer fornødent cashflow til at honorere sine fremtidige forpligtelser.
3. Udviklingen i virksomhedens soliditet: Forholdet fokuserer på finansieringen af virksomhedens aktiviteter, størrelsen af virksomhedens gearing og dermed ejernes egen eksponering.
4. Virksomhedens koncernstruktur og kapitalforhold: Forholdet fokuserer på selskabsform, hæftelsesforhold samt øvrige selskaber i koncernen, herunder performance af datter-, søster- og moderselskaber.
5. Virksomhedens ejerkreds: Forholdet fokuserer på ejerens historik og tidligere ejerforhold.
6. Virksomhedens forretningsgrundlag: Forholdet fokuserer på en analyse af aktørens fremtidige muligheder for at skabe/fastholde en sund forretning.
7. Betalingserfaringer med virksomheden: Forholdet fokuserer på erfaringer med virksomhedens evne til at indfri forpligtelser på det aftalte tidspunkt.
8. Udviklingen i virksomhedens hjemland: Forholdet fokuserer på den samfundsmæssige udvikling i virksomhedens hjemland, som kunne have indflydelse på ovenstående forhold, herunder bl.a. politiske og økonomiske forhold.

Ved beregning af kreditramme for produktionsbalanceansvarlige aktører beregner Energinet en mængde i DK1 og i DK2. Sats til brug for beregningen som anført i Forskrift C1, kapitel 4.2.2 er beregnet på baggrund af historiske tal for afvigelser mellem planlagt og målt produktion.

Reglerne for afregning af balancekraft fremgår af Forskrift C2: Balancemarkedet og Balanceafregning.

Kapitel 5. Skift af balanceansvarlig aktør

En balanceansvarlig aktør hæfter over for Energinet indtil en ny balanceansvarlig aktør er indtrådt. Det gælder uanset om skiftet er forårsaget af en aktør, som ikke er balanceansvarlig aktør overfor Energinet eller er forårsaget af en, som den balanceansvarlige har en aftale med og uanset overholdelse af varsler.

Forskriften indeholder ikke regler om misligholdelse og ophør af aftaler mellem en balanceansvarlig aktør og dennes samarbejdspartnere, fx mellem en balanceansvarlig aktør og en elgrossist, eller aftaler mellem aftaleled som ikke omfatter balanceansvarsaftalen mellem den balanceansvarlige og Energinet, fx aftaler mellem en elgrossist og en elleverandør. Misligholdelse i ethvert af de underliggende aftaleled medfører risiko for ubalancer for forbrug, og den forbrugsbalanceansvarlige aktør hæfter økonomisk overfor Energinet for alle ubalancer, indtil der er foretaget skift af forbrugsbalanceansvaret.

Der kan kun skiftes forbrugs- og produktionsbalanceansvarlig aktør for målepunkter, som er oprettet i DataHub.

Ophører en elleverandørs aftale med en forbrugsbalanceansvarlig aktør, jf. kapitel 5.2 - 5.4, skal elleverandøren

- 1) indgå aftale med en ny forbrugsbalanceansvarlig aktør og derefter anmelde skift af forbrugsbalanceansvarlig aktør eller
- 2) indgå balanceansvarsaftale med Energinet eller

- 3) inden ophør af forbrugsbalanceansvarsaftalen melde ophør af aftale på alle målepunkter, som elleverandøren leverer el til iflg. DataHub.

Opfylder elleverandøren ikke et af de 3 punkter ovenfor, og dokumenterer den forbrugsbalanceansvarlige aktør over for Energinet, at aftalen med en elleverandør om at varetage balanceansvaret er ophørt, opfylder elleverandøren ikke kravet om, at der til hvert målepunkt skal være registreret en balanceansvarlig. Energinet initierer derfor leverandørskift på de pågældende målepunkter efter proceduren i Elforsyningslovens § 72 e.

Handelsbalanceansvarlige aktører varetager udelukkende handelsopgaver, og der er ikke relation til målepunkter i DataHub. Skift af balanceansvarlig aktør, som beskrevet i kapitel 5, er derfor ikke relevant for handelsbalanceansvarlige aktører.

Kapitel 5.2 Skift af balanceansvarlig aktør

Skift af balanceansvarlig aktør kan bl.a. komme på tale, hvor elleverandøren eller den balanceansvarlig aktør har opsagt deres indbyrdes aftale.

En balanceansvarlig aktør, og eventuelle andre aktører, som måtte være led i aftalekæden frem til elleverandøren, opfordres til aftalemæssigt at sikre sig nødvendig og relevant mulighed for skift af balanceansvarlig aktør for hver enkelt elleverandørs målepunkter. Det kan aftalemæssigt reguleres, at elleverandøren under konkrete omstændigheder er forpligtet til at foretage skift af balanceansvarlig aktør med det i Forskrift C1: Vilkår for balanceansvar gældende varsel.

Aftaleforhold mellem en balanceansvarlig aktør og dennes samarbejdspartnere, eller aftaler mellem aktører i øvrigt er Energinet uvedkommende.

Elleverandører skal ikke oplyse sine kunder om skift af balanceansvarlig aktør, og skift kræver ikke måleraflæsning af kunderne.

Efter anmeldelsen af skift af balanceansvarlig aktør anmeldes fremtidige leverandørskift, med ikrafttrædelse efter skæringsdatoen for skift af forbrugsbalanceansvarlig aktør, med den nye forbrugsbalanceansvarlige aktørs identitet.

Kapitel 5.2.2 Skift af balanceansvarlig aktør - produktionsmålepunkter

Hvis en klynge/vindmøllepark har én fælles afregningsmåling, foretages skift af balanceansvarlig aktør for hele klyngen/parken.

Så længe et anmeldt leverandørskift kan annulleres, er det ikke muligt at skifte produktionsansvarlig på målepunktet. Leverandørskiftet skal derfor annulleres og genanmeldes med den nye balanceansvarlige aktør.

Kapitel 5.3 Ophør af Balanceansvarsaftalen pga. opsigelse

Når en elleverandør får besked om, at den indbyrdes aftale ophæves, og den balanceansvarlige aktør ikke længere er bemyndiget til at påtage sig balanceansvaret, har elleverandøren mulighed for at foretage skift af balanceansvarlig aktør med 10 arbejdsdages varsel efter de almindelige regler i kapitel 5.2.

Når en balanceaftale er blevet opsagt, offentliggør Energinet.dk det på www.energinet.dk og Markedsportalen. 15 arbejdsdage før opsigelsen træder i kraft, kontrollerer Energinet, om den balanceansvarlige aktør stadig er registreret som balanceansvarlig på nogle målepunkter. Hvis det er tilfældet, opfordres de pågældende elleverandører til at skifte balanceansvarlig.

Er en balanceansvarlig aktør stadig registreret som balanceansvarlig 9 arbejdsdage før opsigelsen træder i kraft, initierer Energinet leverandørskift af forbrugsmålepunkter efter reglerne i Elforsyningsloven § 72 e og af produktionsmålepunkter efter reglerne i kapitel 5.5.

Kapitel 5.4 Ophør af Balanceansvarsaftalen pga. misligholdelse

Når en elleverandør får besked om, at elleverandørens balanceansvarlig aktør ikke længere kan varetage balanceansvaropgaven, kan elleverandøren foretage skift af balanceansvarlig aktør med forkortet varsel i forhold til normalt varsel for skift af elleverandør. Derved får elleverandøren mulighed for selv at agere og kan varetage sine egne interesser.

I perioden frem til ny balanceansvarlig aktør er registreret på elleverandørens målepunkter, varetager Energinet balanceansvaret.

Kapitel 5.5 Målepunkter uden balanceansvarlig aktør

Anmelder elleverandøren ikke en ny balanceansvarlig aktør inden for den angivne frist, initierer Energinet leverandørskift af forbrugsmålepunkter efter reglerne i Elforsyningsloven § 72 e og af produktionsmålepunkter efter reglerne i kapitel 5.5.

Kapitel 6. Leverandørforhold mv. på produktionsmålepunkter

Efter indsendelse af standardblanketten ved skift af elleverandør ud af eller ind i aftagepligten opdaterer Energinet registreringen af aftagepligt på målepunktet i DataHub. Ved opdateringen annulleres alle anmeldte fremtidige leverandørskift og flytninger.

Standardblanket til brug for skift af elleverandør i forbindelse med skift ud af eller ind i aftagepligten findes på Energinets hjemmeside www.energinet.dk.

Forsøg på leverandørskift eller tilflytning på et GSRN-nr., som er registreret med aftagepligt, vil blive afvist i DataHub.

Det er anlægsejerens ansvar, at der indgås en aftale med en elleverandør, hvis anlægget skal levere på markedsvilkår. Efter indgåelse af aftale skal elleverandøren lave tilflytning på det pågældende GSRN-nr. efter reglerne i Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. For anlæg omfattet af aftagepligt skal anlægsejer ikke foretage sig noget, idet Energinet selv sørger for registrering af elleverandøren i DataHub.